

PM-14S1

PREMIUM STEREO VOLLVERSTÄRKER



Die in den Farben Schwarz oder Champagner erhältliche neue 14er Serie stellt mit ihrem völlig neuen Vorverstärkerdesign einen wahren Quantensprung in Bezug auf Leistung dar. Sie ist der Inbegriff für extreme Qualität und ein wahres Meisterstück. Wie Sie es von einem Limited Edition-Player erwarten können, ist diese Serie nur aus hervorragende Komponenten wie z. B. einen Ringkerntransformator gebaut. Zusätzlich besticht diese Serie durch verbesserte, ausgesuchte Komponenten, von Marantz selbst entwickelte HDAMs und einen effizienteren Weg für Audio-Signale, um die Klangqualität in noch größere Höhen zu tragen. Der PM-14S1 enthält zudem eine Fernbedienung mit einer auffallenden Oberfläche aus schwarz eloxiertem Aluminium, die auch den SA-14S1 Player ansteuern kann. Das elegante Finish wird vollendet von den speziellen, von Marantz selbst hergestellten Lautsprecheranschlüssen aus Kupfer für mühelose und leistungsstarke Signalübertragung zu Ihren Lautsprechern. Dies ist Luxus auf höchstem Niveau.

Main Features

- 2 x 90 Watt (8 Ohm) / 2 x 140 Watt (4 Ohm)
- HDAM & Stromgegenkopplung für beste Klangqualität
- Marantz eigene HDAM® SA3-Schaltungen
- Stabiles Netzteil und Schottky-Dioden mit hoher Stromlieferfähigkeit
- Marantz Original Kupfer-Lautsprecherterminals SPKT-100
- Hochwertige lineare Lautstärkeregelung
- MM/MC Phono-Equalizer mit Stromgegenkopplungs-Technologie
- Ringkerntransformator und verwindungssteifes, vibrationshemmendes Chassis
- Main-Eingang für nahtlose Integration in AV-Systeme
- Systemfernbedienung aus eloxiertem Aluminium zur Steuerung von Verstärker und CD-Player

EAN

EU	PM14S1/N1B	4951035051382	Schwarz
	PM14S1/N1SG	4951035051375	Gold

PM-14S1

PREMIUM STEREO VOLLVERSTÄRKER



AUSSTATTUNG	PM-14S1
Kanäle	2
Stromgegenkopplung	•
Phono EQ	•
HDAM Version	SA3, SA2
Ringkerntransformator	•
Hochwertige Audio-Komponenten	•
Ausgesuchte Marantz-Komponenten	•
Symmetrisches Schaltungs-Layout	•
Aluminium Druckguss	•
Balance / Bass / Treble	• / • / •
WEITERE	
Lineare Spannungsversorgung	•
Lineare Lautstärkeregelung	•
BI-AMP und Mehrkanal Option	•
Shottky Dioden	•
Eingangspuffer-Verstärker	•
Systemblock Abschirmung: Metal	•
Doppelte Bodenplatte	•
Störungsarmes LCD Display	•
Source Direct	•
Power Amp direct	•
Standby Mode	•
EIN- / AUSGÄNGE	
Audio Eingänge	6
Phono Eingang: MM / MC	• / •
Audio Ausgänge	2
Pre-out	1
Power Amp Direct IN	•
Vergoldete Chinch-Anschlüsse	•
Lautsprecher Anschlüsse	Marantz SPKT-100
Anzahl der Anschlüsse	2
D-Bus	•
Floating Control Bus (3.5 mm mono jack x 2)	•
Kopfhörerausgang	•

SPEZIFIKATIONEN	
Leistungsausgang (8/4 Ohm RMS)	90 W / 140 W
Frequenzgang	5 Hz - 100kHz
Klirrfaktor	0.02 %
Dämpfungsfaktor	100
Eingangssensibilität: MM	2.7 mV / 47 kohm
Eingangssensibilität: MC	270 µV / 100 ohm
Signal-Rauschabstand: MM/MC	86 dB / 75 dB
Eingangssensibilität: High Level	240 mV / 20 kohm
Signal-Rauschabstand: High Level	106dB (2V input)
Eingangssensibilität: Power Amp Direct In	1.7 V / 20 kohm
Signal- Rauschabstand: Power Amp Direct In	125 dB
MERKMALE	
Verfügbare Farben: Gold / Schwarz	• / •
Metal Frontplatte	•
Leistungsaufnahme	220 W
Standby Stromverbrauch	0,2 W
Auto Power off	•
Separates Netzkabel	•
Fernbedienung	RC001PMSA
Systemfernbedienung	•
Größe (Breite x Tiefe x Höhe)	440 x 453 x 123 mm
Gewicht	18.5 kg

Design und Spezifikationen unterliegen der Kontrolle durch Marantz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.